

COLLIERS DE SERRAGE




Colliers de serrage à vis

Matériaux et composants

- corps en Aluzink (série CB), bande pleine lisse
- corps en acier inoxydable AISI 316 W5 (série CBX)

**Champs d'application : air comprimé, fluides non agressifs (CB)
environnements agressifs, chimie (CBX)**

CB




colliers à vis standard

CODE	Zone de Serrage	L	A	B	C	conditionnement (BC=Boîte Carton)
CB090812	8-12	9	7	0,9	13,5	BC 100
CB091016	10-16	9	7	0,9	17	BC 100
CB091222	12-22	9	7	0,9	23	BC 100
CB091627	16-27	9	7	0,9	28	BC 50
CB092032	20-32	9	7	0,9	34	BC 50
CB092540	25-40	9	7	0,9	41	BC 25
CB093045	30-45	9	7	0,9	45	BC 25
CB093550	35-50	9	7	0,9	50	BC 25
CB094060	40-60	9	7	0,9	61	BC 25
CB095070	50-70	9	7	0,9	73	BC 25
CB121627	16-27	12	7	1,1	28	BC 50
CB122032	20-32	12	7	1,1	33	BC 50
CB122540	25-40	12	7	1,1	41	BC 50
CB123045	30-45	12	7	1,1	47	BC 25
CB123550	35-50	12	7	1,1	51	BC 25
CB124060	40-60	12	7	1,1	61	BC 25
CB125070	50-70	12	7	1,1	72	BC 25

CBX



inox



colliers à vis en acier inoxydable W5

CODE	Zone de Serrage	L	A	B	C	conditionnement (BC=Boîte Carton)
CBX090816	8-16	9	7	0,9	17	BC 100
CBX091222	12-22	9	7	0,9	23	BC 100
CBX121627	16-27	12	7	1,1	28	BC 50
CBX122032	20-32	12	7	1,1	33	BC 50
CBX122540	25-40	12	7	1,1	41	BC 50
CBX123550	35-50	12	7	1,1	50,5	BC 25
CBX124060	40-60	12	7	1,1	60,5	BC 25
CBX125070	50-70	12	7	1,1	70,5	BC 25

CBTO



tournevis à douille 25 cm

CODE	conditionnement
CBTO25	unité


Colliers de serrage à 2 oreilles

Matériaux et composants

- corps en acier zingué blanc (série CO)
- corps en acier inoxydable AISI 304 W4 (série COX)

**Champs d'application : air comprimé, fluides non agressifs (CO)
environnements agressifs, chimie (COX)**

CO




colliers à deux oreilles en acier zingué

CODE	Zone de Serrage	L	A	B	conditionnement (B=Blister)
CO0507	5-7	6	7,3	3	B100
CO0709	7-9	6	9,3	3,2	B100
CO0911	9-11	7	11,3	3,5	B100
CO1113	11-13	7	13,3	3,5	B100
CO1315	13-15	7,5	15,3	4	B100
CO1417	14-17	7,5	17,3	5	B100
CO1518	15-18	7,5	18,3	5	B100
CO1720	17-20	7,5	20,3	6	B100
CO1921	19-21	9	21,3	6	B100
CO2023	20-23	9	23,3	6,5	B100
CO2225	22-25	9	25,3	6,5	B100
CO2327	23-27	9	27,3	6,6	B100
CO2528	25-28	9	28,5	7	B100
CO2831	28-31	9	31	8	B100

COX



inox



colliers à deux oreilles en acier inoxydable W4

CODE	Zone de Serrage	L	A	B	conditionnement (B=Blister)
COX0507	5-7	6	7,3	3	B100
COX0709	7-9	6	9,3	3,2	B100
COX0911	9-11	7	11,3	3,5	B100
COX1113	11-13	7	13,3	3,5	B100
COX1315	13-15	7,5	15,3	4	B100
COX1417	14-17	7,5	17,3	5	B100
COX1518	15-18	7,5	18,3	5	B100
COX1720	17-20	7,5	20,3	6	B100
COX1821	18-21	9	21,3	6	B100
COX2023	20-23	9	23,3	6,5	B100

COTEN



pince à oreilles

CODE	conditionnement
COTEN	unité